

ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW SDL4611

Instrukcja obsługi

1. Sterowanie

Tablica SDL4611 jest sterowana bezprzewodowo 4 klawiszowym pilotem.

1 klawisz – zielony

2 klawisz – niebieski

3 klawisz – szary/żółty

4 klawisz – czerwony

Wyświetlane na tablicy informacje nie są wrażliwe na przerwy w zasilaniu tzn. po włączeniu trzeba dokonać wyzerowania wszystkich lub niektórych ustawień z poprzedniego meczu.

2. Tryb pracy

Klawisz SZARY/ŻÓŁTY – uruchamia i zatrzymuje czas. Zatrzymanie czasu jest sygnalizowane dźwiękiem.

Klawisz ZIELONY – dodaje pojedyncze punkty GOSPODARZY – lewy licznik

Klawisz NIEBIESKI – dodaje pojedyncze punkty GOŚCI – prawy licznik

Klawisz CZERWONY – wejście w tryb ustawiania

3. Tryby ustawiania

ustawianie skrócone – korekta, następuje po wciśnięciu czerwonego klawisza w trakcie odliczania czasu i powoduje wygaszenie wyników poza polem aktualnie ustawianym

kolejne wciśnięcia klawisza czerwonego otwierają kolejne liczniki do ustawiania:

1 – wynik gospodarzy / lewy

2 – wynik gości / prawy

3 – sety gospodarzy / część meczu

4 – sety gości

5 – powrót do trybu pracy

Korekta wyświetlanych wartości na tablicy odbywa się przy użyciu klawisza zielonego – zmniejszanie wartości o 1, i niebieskiego – zwiększenie wartości o 1.

Naciśnięcie czerwonego klawisza potwierdza ustawienie i powoduje przejście do ustawiania następnego licznika.

W polu sety/części gry (lewy dolny licznik) pozostawienie ‘-’ powoduje nie wyświetlanie tego pola w trybie pracy.

Podczas ustawiania skróconego zegar pracuje tak jak w trybie pracy – klawisz szary zatrzymuje i uruchamia odliczanie czasu.

Ustawianie pełne – następuje po wciśnięciu klawisza czerwonego gdy zegar jest zatrzymany i powoduje wygaszenie wszystkich cyfr na tablicy (zegar również) poza ustawianym elementem tablicy.

Kolejne wciśnięcia czerwonego klawisza otwierają kolejne elementy tablicy do ustawiania w kolejności:

- wynik gospodarzy
- wynik gości
- sety gospodarzy / część gry
- sety gości
- początkowy czas gry w minutach
- końcowy czas gry w minutach
- powrót do trybu pracy / obsługi meczu

W trybie pełnego ustawiania klawisze zielony i niebieski zmniejszają i zwiększają ustawiane liczniki o 1, a klawisz szary zwiększa o 10.

Klawisz czerwony zatwierdza ustawiony element i powoduje przejście do następnego elementu

Uwaga:

Zerowanie ustawień tablicy – wyniki i zegar – możliwe jest tylko w trybie ustawiania poprzez zmniejszanie lub zwiększanie liczników.

Ta niedogodność jest zamierzona i wynika z zabezpieczenia systemu przed przypadkowym wyzerowaniem wyników i zegara. System jest zabezpieczony również na wypadek przerwy w zasilaniu

4.Odliczanie czasu 24 sekund

Do ustawiania 24 sekund służy drugi pilot z dwoma równoważnymi – zamiennymi przyciskami. Naciśnięcie jednego z dwóch przycisków powoduje ustawienie zegara 24 sekund w pozycji startowej - 24sek. Start i stop tego zegara jest automatycznie zsynchronizowany z zegarem głównym.

Zegar 24 sekund jest widoczny w trybie pracy. Uruchamia się automatycznie po wciśnięciu jednego z 2 przycisków w 2-klawiszowym pilocie.

5.Parametry techniczne

zasilanie – AC24V / 250W przez zewnętrzny transformator bezpieczeństwa

obudowa – aluminium pokryte lakierem proszkowym

wymiary – 1500x1200x40mm

waga – 21kg

piloty – 433kHz zasilane z baterii 9V

sygnał akustyczny wbudowany - 100W

6.Uwagi użytkowe

Instalację tablicy powinna przeprowadzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Przy ustawieniu transformatora w odległości większej niż 2 m od tablicy należy zwiększać przekrój przewodów 24V. Po zawieszeniu tablicy należy odkleić antenkę (przewód przyklejony na czas transportu i instalowania) w prawym dolnym rogu tablicy tak aby swobodnie zwiślała poniżej.

7.Wyposażenie standardowe

1	Transformator 220V/24V	- 1 szt
2	Łączówka z wyprowadzeniem na zewnątrz	- 1 szt
3	Pilot radiowy	- 2 szt
4	Belka-wieszak mocujący na ścianie	- 1 szt
5	Instrukcja obsługi	- 1 szt
6	Karta gwarancyjna	- 1 szt

